

# NETYS PR-MT

## Line Interactive UPS - 2000VA

Prosjekt:	
Entreprenør/utførende:	
Prosjekt / adresse:	
Bruksområde:	

### PRODUKTBESKRIVELSE

Netys PR 2000 MT er en line interactive UPS med ren sinus på utgang. Maks last på denne modellen er 1400W. Modellen har interne batterier - 2 stk. 12V 11Ah tett ventilregulert AGM-VRLA bly/syrebatteri. Netys PR kan monteres på gulv eller hylle. Mer detaljert teknisk informasjon finnes i datablad og brukermanual.

### ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring

Det anbefales å fjerne deksel på UPS årlig for å fjerne støvansamlinger. Benytt trykkluft eller egnet støvsuger.

#### Ettersyn / kontroll

UPS kontrolleres årlig for feil av teknisk kyndig personell. UPS gir akustisk og visuell alarm i feilsituasjoner, og alarm over SNMP/Relekort dersom denne funksjonen benyttes.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Komplett batteriskift anbefales minimum hvert fjerde år. Det benyttes vedlikeholdsfrie AGM-batterier, 12V 12Ah. Coromatic varenummer: FP12120T2. Det kan være mer kostnadseffektivt å bytte hele UPSen, fremfor batteritid totalt sett.

### DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid/brukstid

Antatt teknisk levetid/brukstid er minimum 10 år, forutsatt at UPS er installert i driftsmiljø i henhold til manualen samt anvisninger for drift og vedlikehold følges.

#### Fuktbestandig

Produktet skal ikke installeres i miljøer med relativ luftfuktighet over 90%.

#### Temperaturområde

Produktet kan operere i temperaturområde fra 0 - 40°C, anbefalt omgivelsestemperatur for optimal batterilevetid er 15 - 25°C.

Produktet har garantitid på 2 år. Coromatic er uten ansvar for mangler og feil dersom kjøper, uten Coromatic sitt skriftelige samtykke:

- foretar endringer eller modifiseringer av varen
- benytter forbruksmaterieell som ikke overholder de spesifikasjoner som er oppgitt av Coromatic
- unnlater å følge instruksjoner og/eller brukeranvisninger for varen
- bruker eller lagrer varen på en annen måte eller under miljøforhold den ikke er beregnet for

### MILJØPÅVIRKNING

UPS avgir akustisk støy < 55 dBA

### HMS-REFERANSER

Ved brann i UPS må slukkeutstyr beregnet på elektriske apparater benyttes. Utstyret må kun betjenes/monteres/demonteres av kyndig personell.

### BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Elektronisk avfall og spesialavfall (blybatterier)  
Avfallshåndtering: Leveres til forhandler eller returstasjon som håndterer elektronisk avfall. Batteriene må demonteres og leveres separat som spesialavfall.

### TEKNISK SERVICE

*Produsent: Socomec*  
*Importør: Coromatic AS*  
*Org. nr: 936 992 234*  
*Besøksadresse: Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen*  
*Postadresse: Postboks 777*  
*Postnr. og poststed: 1211 Kolbotn*  
*Telefonnummer: 22 76 40 00*  
*epost: teknisk@coromatic.no*  
*Internett: www.coromatic.no*

