

NETYS RT

Online UPS - 11000VA CLA

Prosjekt:	
Entreprenør/utførende:	
Prosjekt / adresse:	
Bruksområde:	

PRODUKTBESKRIVELSE

Netys RT 11kVA CLA er en online UPS med ekstra stor 8A lader for fast installasjon, maks last er 9000W. Som opsjon leveres UPS med en batteripakke, ved behov for lenger batteritid kan flere pakker eller eksternt batterioppsett legges til. Netys RT kan monteres på gulv eller i 19" rack. WEB/SNMP-kort er standard, relekort, ekstern manuell bypass og parallelt oppsett er opsjon. Mer detaljert teknisk informasjon finnes i datablad og brukermanual.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring

Det anbefales å fjerne deksel på UPS årlig for å fjerne støvansamlinger. Benytt trykkluft eller egnet støvsuger.

Ettersyn / kontroll

UPS kontrolleres årlig for feil av teknisk kyndig personell. UPS gir akustisk og visuell alarm i feilsituasjoner, og alarm over SNMP/Rele kort dersom denne funksjonen benyttes.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Komplett batteriskift anbefales minimum hvert fjerde år. Det benyttes vedlikeholdsfrie AGM-batterier, 12V 9Ah. Coromatic varenummer: FP1290T2. Det kan være mer kostnadseffektivt å bytte hele UPSen, fremfor batteribytte totalt sett.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid

Antatt teknisk levetid/brukstid er minimum 10 år, forutsatt at UPS er installert i drifsmiljø i henhold til manualen samt anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Fuktbestandig

Produktet skal ikke installeres i miljøer med relativ luftfuktighet over 90%.

Temperaturområde

Produktet kan operere i temperaturområde fra 0 - 40°C, anbefalt omgivelsestemperatur for optimal batterilevetid er 15 - 25°C.

Garanti

Produktet har garantitid på 2 år. Coromatic er uten ansvar for mangler og feil dersom kjøper, uten Coromatic sitt skriftelige samtykke:

- foretar endringer eller modifikasjoner av varen
- benytter forbruksmateriell som ikke overholder de spesifikasjoner som er oppgitt av Coromatic
- unnlater å følge instruks og/eller brukeranvisninger for varen
- bruker eller lagrer varen på en annen måte eller under miljøforhold den ikke er beregnet for

MILJØPÅVIRKNING

UPS avgir akustisk støy < 55 dBA

HMS-REFERANSER

Ved brann i UPS må slukkeutstyr beregnet på elektriske apperater benyttes. Utstyret må kun betjenes/monteres/demonteres av kyndig personell.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Elektronisk avfall og spesialavfall (blybatterier)
Avfallshåndtering: Leveres til forhandler eller returstasjon som håndterer elektronisk avfall. Batteriene må demonteres og leveres separat som spesialavfall.

TEKNISK SERVICE

Produsent: Socomec
Importør: Coromatic AS
Org. nr: 936 992 234
Besøksadresse: Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen
Postadresse: Postboks 777
Postnr. og poststed: 1211 Kolbotn
Telefonnummer: 22 76 40 00
epost: teknisk@coromatic.no
Internett: www.coromatic.no

